

Cómo instalar lámpara Retrofit en foco PAR56



Retirar el soporte de la lámpara y colocar el panel en el marco



Fijar con los tornillos y las tuercas en el panel




Accesorios



Sección

MODELO BLANCO

- Temperatura de color 6400 °K
- Modelo baja potencia 18 W
- Modelo alta potencia 35 W



No incluye pilas



RETROFIT

LÁMPARA PARA SUSTITUCIÓN DE PAR56

- Lámpara LED de bajo consumo RGB o blanco.
- Impermeabilización gracias al sellado de epoxi.
- Kit de instalación para nichos existentes.
- Cable:
 - Modelo color: se suministra con manguera 3 hilos de 2.5m (V+; V- ; antena)
 - Modelo blanco: se suministra con manguera 2 hilos de 2.5m (V+; V-)
- 15 programas de colores en modo ON/OFF control.
- 13 programas en modo Remote Control.
- LED tipo SMD2835.
- Tensión: AC 12V/50-60 Hz.

INCLUYE:

- Doble kit de instalación para distintos nichos PAR56.

MODELO COLOR

15 PROGRAMAS RGB, ON/OFF CONTROL

1. Azul fijo
2. Rojo fijo
3. Verde fijo
4. Rojo/azul fijo
5. Azul/verde fijo
6. Rojo/verde fijo
7. Rojo/azul/verde fijo
8. Rojo-rojo/verde-verde en ciclo
9. Verde-verde/azul-azul en ciclo
10. Rojo-rojo/azul-azul en ciclo
11. Rojo-verde-azul en ciclo acelerando de lento a rápido
12. Rojo-verde-azul en ciclo acelerando de lento a rápido, pero más lentamente que el programa 11
13. Verde-rojo/azul-azul-rojo-blanco-azul/verde-rojo/verde en ciclo
14. Cambio gradual de todos los colores
15. Cambio gradual rojo-verde-azul

CÓDIGO	MODELO	LÚMENES	POTENCIA (W)	LED	FAM.
HP-0207-01	RETROFIT blanco baja potencia	1600	18	252	A
HP-0207-11	RETROFIT blanco alta potencia	3200	40	513	A
HP-0207-04	RETROFIT RGB baja potencia	800	18	252	A
HP-0207-14	RETROFIT RGB alta potencia	1600	40	513	A